

PRIME-1721-IP65

Fixed Narrow Trim 1X 5W Ceiling Recessed Downlight

GENERAL INFORMATION

CATEGORY

Recessed / Downlight


UTILISATION

Residential · Commercial


PRODUCT IMAGE



PHOTOMETRIC DIAGRAM



DIMENSIONS DRAWING



TECHNICAL SPECIFICATIONS

CHARACTERISTICS	
Adjustability	Fixed
Material	Aluminium Alloy
Colour Available	Texture White · Texture Black
Color temperature	2700K · 3000K · 4000K
Beam angle	15° · 24° · 36° · 60°
Optics	Lens
IP	IP65
Warranty(Year)	3-Year

ELECTRICAL SPECIFICATIONS	
Power	5W
Input current	250mA
Power supply	Exclude LED power supply 250mA-DC
Class	III

DRIVER OPTIONS	
On-Off	DALI
0/1-10V	Triac

CERTIFICATIONS



PHOTOMETRIC RESULT	
Light source	COB
Luminous flux	198lm
Ra	92
UGR	<12
LED Qty	1
Energy Class	F
LM80	L99B10>50000
McAdam	SDCM <3

DIMENSIONS	
Overall Dimension	Ø40*63mm
Cutout	ø35mm
Thickness of mounting surface	1-40mm
Recessed Depth	83mm
Weight	0.18kg

OPTIONAL & ACCEESORIES	
Remote LED POWER SUPPLY 250mA-DC DIM/ Non DIM	
Honeycomb	
Mounting instruction manual	

EN

WARNING

Safety is guaranteed only when these instructions are followed during installation and use. Please retain this document.

INSTALLATION

- Switch off power supply before installation or any intervention on the fixture.
- This fixture must be installed by a qualified electrician in compliance with local electrical standards.
- Do not modify or tamper with the product. Any modification voids the warranty and may cause danger.
- This fixture is for indoor use only — IP65.
- Ensure the mounting surface thickness is between 1–40mm before installation.
- The LED driver must be excluded. Use only compatible 250mA DC driver.

CLEANING

Clean with a soft dry cloth only. Do not use alcohol, solvents or abrasive products.

DISPOSAL

This product must be disposed of separately from household waste in accordance with WEEE directive.

FR

AVERTISSEMENT

La sécurité est uniquement garantie en suivant ces instructions pendant l'installation et l'utilisation. Conservez ce document.

INSTALLATION

- Couper l'alimentation électrique avant toute installation ou intervention sur l'appareil.
- L'installation doit être réalisée par un électricien qualifié conformément aux normes électriques locales.
- Ne pas modifier ni altérer le produit. Toute modification annule la garantie et peut présenter un danger.
- Appareil pour usage intérieur uniquement — IP65.
- Vérifiez que l'épaisseur de la surface de montage est comprise entre 1 et 40 mm avant installation.
- Le driver LED doit être exclu. Utiliser uniquement un driver compatible 250mA DC.

NETTOYAGE

Nettoyer uniquement avec un chiffon doux et sec. Ne pas utiliser d'alcool, de solvants ou de produits abrasifs.

ÉLIMINATION

Ce produit doit être éliminé séparément des déchets ménagers conformément à la directive DEEE.

DE

WARNUNG

Die Sicherheit dieses Geräts ist nur gewährleistet, wenn diese Anweisungen bei der Installation und Nutzung befolgt werden. Bitte aufbewahren..

INSTALLATION

- Vor der Installation oder jedem Eingriff am Gerät die Stromversorgung abschalten.
- Die installation muss von einer Elektrofachkraft gemäß den örtlichen Normen durchgeführt werden.
- Das Produkt nicht verändern oder modifizieren. Jede Änderung/Bisstrafe Garantie etiscchieen und kann gefährlich sein.
- Nur für den Innenbereich geeignet — IP65.
- Überprüfen Sie, dass die Montageflächenstärke zwischen 1 und 40 mm liegt.
- Der LED-Treiber muss ausgeschlossen werden. Nur einen kompatiblen 250mA DC-Treiber verwenden.

REINIGUNG

Nur mit einem weichen, trockenen Tuch reinigen. Keine Alkohol, Lösungsmittel oder Scheuermittel verwenden.

ENTSORGUNG

Dieses Produkt muss gemäß der WEEE-Richtlinie getrennt vom Hausmüll entsorgt werden.

IT

AVVERTENZA

La sicurezza di questo apparecchio è garantita solo rispettando queste istruzioni durante l'installazione e l'uso. Conservare il presente documento.

INSTALLAZIONE

- Interrompere l'alimentazione elettrica prima dell'installazione o di qualsiasi intervento sull'apparecchio.
- L'installazione deve essere eseguita da un elettricista qualificato, nel rispetto delle normative locali.
- Non modificare né manomettere il prodotto. Qualsiasi modifica annulla la garanzia e può causare pericoli.
- Apparecchio solo per uso interno — IP65.
- Verificare che lo spessore della superficie di montaggio sia compreso tra 1 e 40 mm prima dell'installazione.
- Il driver LED deve essere escluso. Utilizzare solo driver compatibile 250mA DC.

PULIZIA

Pulire solo con un panno morbido e asciutto. Non utilizzare alcool, solventi o prodotti abrasivi.

SMALTIMENTO

Questo prodotto deve essere smaltito separatamente dai rifiuti domestici in conformità alla direttiva RAEE.