



PRIME-0167-IP20

IP20
Fixed COB LED Surface Mounted Linear Light 30W

GENERAL INFORMATION	UTILISATION
CATEGORY	Residential · Commercial
Luminaires en Saillie	

PRODUCT IMAGE	PHOTOMETRIC DIAGRAM	DIMENSIONS DRAWING
		

TECHNICAL SPECIFICATIONS			
CHARACTERISTICS			
Adjustability	Fixed		
Material	Aluminum Alloy		
Colour Available	Texture white · Texture Black		
Color temperature	2700K · 3000K · 4000K		
Beam angle	24°/36°		
Optics	Lens		
IP	IP20		
Warranty(Year)	5-Year		
ELECTRICAL SPECIFICATIONS			
Power	30W		
Input current	—		
Power supply	Exclude LED power supply AC230V		
Class	III		
DRIVER OPTIONS			
ON-OFF	DALI	0/1-10V	Triac

PHOTOMETRIC RESULT	
Light source	COB
Luminous flux	2700lm
Ra	Ra≥92/97
UGR	<12
LED Qty	1
Energy Class	F
LM80	L90B10>50000
McAdam	SDCM <3
DIMENSIONS	
Overall Dimension	358*43*66mm
Cutout	–
Thickness of mounting surface	–
Recessed Depth	–
Weight	–
OPTIONAL & ACCESSORIES	
Remote LED POWER SUPPLY 350mA-DC DIM/ Non DIM	
Mounting instruction manual	

EN WARNING Safety is guaranteed only when these instructions are followed during installation and use. Please retain this document. INSTALLATION – Switch off power supply before installation or any intervention on the fixture. – This fixture must be installed by a qualified electrician in compliance with local electrical standards. – Do not modify or tamper with the product. Any modification voids the warranty and may cause danger. – This fixture is for indoor use only — IP20. Not suitable for wet or outdoor environments. – Ensure the mounting surface thickness is between 1–15mm before installation. – The LED driver must be installed separately. Use only compatible 350mA DC driver. CLEANING Clean with a soft dry cloth only. Do not use alcohol, solvents or abrasive products. DISPOSAL This product must be disposed of separately from household waste in accordance with WEEE directive.	FR AVERTISSEMENT La sécurité est uniquement garantie en suivant ces instructions pendant l'installation et l'utilisation. Conservez ce document. INSTALLATION – Couper l'alimentation électrique avant toute installation ou intervention sur l'appareil. – L'installation doit être réalisée par un électricien qualifié conformément aux normes électriques locales. – Ne pas modifier ni altérer le produit. Toute modification annule la garantie et peut présenter un danger. – Appareil pour usage intérieur uniquement — IP20. – Vérifiez que l'épaisseur de la surface de montage est comprise entre 1 et 15 mm avant installation. – Le driver LED doit être installé séparément. Utiliser uniquement un driver compatible 350mA DC. NETTOYAGE Nettoyer uniquement avec un chiffon doux et sec. Ne pas utiliser d'alcool, de solvants ou de produits abrasifs. ÉLIMINATION Ce produit doit être éliminé séparément des déchets ménagers conformément à la directive DEEE.	DE WARNUNG Die Sicherheit dieses Geräts ist nur gewährleistet, wenn diese Anweisungen bei der Installation und Nutzung befolgt werden. Bitte aufbewahren. INSTALLATION – Vor der Installation oder jedem Eingriff am Gerät die Stromversorgung abschalten. – Die Installation muss von einer Elektrofachkraft gemäß den örtlichen Normen durchgeführt werden. – Das Produkt nicht verändern oder modifizieren. Jede Änderung lässt die Garantie erlöschen und kann gefährlich sein. – Nur für den Innenbereich geeignet — IP20. Nicht für feuchte Außenbereiche geeignet. – Vor der Montage sicherstellen, dass die Montagestärke 1–15 mm dick ist. – Das LED-Netzteil muss separat installiert werden. Nur kompatibles 350mA DC-Netzteil verwenden. REINIGUNG Nur mit einem weichen, trockenen Tuch reinigen. Keine Alkohol, Lösungsmittel oder Scheuermittel verwenden. ENTSORGUNG Disees Produkt muss gemäß der WEEE-Richtlinie getrennt vom Hausmüll entsorgt werden.	IT AVVERTENZA La sicurezza di questo apparecchio è garantita solo rispettando queste istruzioni durante l'installazione e l'uso. Conservare il presente documento. INSTALLAZIONE – Interrompere l'alimentazione elettrica prima dell'installazione o di qualsiasi intervento sull'apparecchio. – L'installazione deve essere eseguita da un elettricista qualificato, nel rispetto delle normative locali. – Non modificare né manomettere il prodotto. Qualsiasi modifica annulla la garanzia e può causare pericoli. – Apparecchio solo per uso interno — IP20. Non adatto ad ambienti umidi o esterni. – Verificare che lo spessore della superficie di montaggio sia compreso tra 1 e 15 mm prima dell'installazione. – Il driver LED deve essere installato separatamente. Utilizzare solo driver compatibile da 350mA DC. PULIZIA Pulire solo con un panno morbido e asciutto. Non utilizzare alcool, solventi o prodotti abrasivi. SMALTIMENTO Questo prodotto deve essere smaltito separatamente dai rifiuti domestici in conformità alla direttiva RAEE.
---	--	---	---